



## Caractéristiques Ledvance LED Driver Dali NFC Performance 150/300-1100/220 L

[Voir le produit](#)

### Characteristics

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ballast pour lampe         | LED |
| Puissance Maximale Estimée | 150 |

### Informations Générales

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                             | 258062                                 |
| EAN                              | 4058075851603                          |
| Marque                           | Ledvance                               |
| Nom du fabricant                 | DR DA NF P 150/300-1100/220 L FS1 LEDV |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 1                                      |
| Garantie Totale                  | 5 ans                                  |

### Informations techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Technologie          | Accessory          |
| Tension (V)          | 220-240            |
| Dimmable             | Oui, dimmable Dali |
| Tension d'entrée     | 198-264            |
| Tension de sortie    | 40-220             |
| Facteur de puissance | >0.95              |
| Indice de Protection | IP20               |
| Couleur du boitier   | Blanc              |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 360 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 30 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|