




Caractéristiques Eglo Lampadaires  
Salon Carlo Acier Noir | Convient pour  
E14

[Voir le produit](#)



## Informations Générales

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Réf.             | 254634                  |
| EAN              | 9008606360819           |
| Marque           | Eglo                    |
| Nom du fabricant | STL/1 E14 BLACK 'CARLO' |
| Garantie Totale  | 2 ans                   |

## Informations techniques

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                | Fixture Retrofit                         |
| Tension (V)                | 220-240                                  |
| Dimmable                   | Oui, avec une ampoule dimmable seulement |
| Convient pour              | E14                                      |
| Lampe Incluse              | Non                                      |
| Nombre de lampes           | 1                                        |
| Puissance Maximale Estimée | 18                                       |
| Inclinable                 | Oui                                      |
| Montage                    | Sol                                      |
| Eclairage de Secours       | Non                                      |

## Informations de l'appareil

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | Bloc de jonction |
|------------------------|------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de Protection | IP20  |
| Couleur du Luminaire | Noir  |
| Logement             | Acier |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Largeur (mm)  | 85   |
| Hauteur (mm)  | 1700 |
| Diamètre (mm) | 325  |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|